



User manual

Temporary installation:

1. Remove the mounting screw from the surge protector needed for permanent installation.
2. Plug the surge protector into a standard grounding duplex wall receptacle, covering both outlets, by fully inserting the plug and ensure there are no exposed conductors.
3. The surge protector will provide power and surge protection.
4. Make sure electronic equipment is turned off before plugging into the surge protector outlets. Do not use extension cords to connect equipment to the surge protector.
5. Connected equipment can be turned on.
6. Hold the surge protector firmly against wall when removing plugs to prevent it from pulling loose.

Permanent installation:

1. Disconnect power to the receptacle at the service panel.
2. Remove wallplate mounting screw from existing grounded duplex wall outlet and discard. DO NOT remove wallplate.
3. Plug surge protector into wall outlet and secure with center mounting screw provided.
4. Restore power at service panel.
5. The surge protector will provide power and surge protection.
6. Make sure electric equipment is turned off before plugging into the surge protector outlets. Do not use extension cords to connect equipment to the surge protector.
7. Connected equipment can be turned on.

USB charging

- 2.4 Amp total output allows you to charge one tablet or two smartphones at full capacity at the same time. Recharge your device at a maximum speed of 2.4 Amps when connected to a single port.
- USB charging ports may not charge all devices. Some devices require proprietary USB power supply.
- The USB ports are used to charge portable electronic devices only. There is no data transfer capability.

NOTE: Check the blue “PROTECTED” indicator light periodically. A glowing blue indicator light shows that surge protection is being provided. If the blue “PROTECTED” indicator light stops glowing, the surge protective components have expired — though power will still be supplied to the outlets, now unprotected. To ensure the protection of your electronics the surge protector should be replaced.

Surge protector — limited-lifetime warranty

Jasco Products Company warrants this surge protector to be free of defects in workmanship and/or materials for the life* of the surge protector. If such a defect should arise during the life of the surge

protector, Jasco will, at our option, either repair or replace the surge protector without charge. This warranty does not cover damage caused by lightning, accident, misuse, or alterations to the surge protector.

* This surge protector, like all surge protectors, has a finite lifespan. Even under normal circumstances and in the absence of defects, the product’s life will expire when the surge protector’s component capacity has been exceeded, thereby ceasing to provide protection from surges.

Warranty replacement procedure

1. Call our U.S.-based Consumer Care at 1-844-816- 0320 to get a Return Authorization Number (RA#), shipping instructions and a prepaid return address label.
2. Return the said surge protector, freight prepaid, to Jasco. Surge protectors returned to us must have an RA# included in the mailing address to be accepted.
3. The original purchaser will be asked to send the surge protector, a copy of the sales receipt for the product, your name, address, phone number and a description of the problem.

Connected equipment warranty

Equipment replacement guarantee for surge model: SPS6022WA/37
Maximum warranty amount: \$25,000(USD)

NOTE: This device is not a lightning arrestor, so it will not afford protection when lightning strikes nearby power lines, the house, service entrance or antenna. The warranty is void if a power disturbance damages your equipment through the coax, phone or network lines.

Please visit byjasco.com/cew for more information on the connected equipment warranty.

FCC Statement

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: SPS6022WA/37 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes of modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user’s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, USE ONLY INDOORS.

UNIT SHOULD BE PLUGGED INTO AN INTERIOR GROUNDED PARALLEL DUPLEX RECEPTACLE. NOT FOR USE WITH GROUND-FAULT CIRCUIT-INTERRUPTER RECEPTACLES OR RECEPTACLES WITH INDICATOR LIGHTS OR CONTROL. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS DEVICE WITH A RECEPTACLE IN WHICH THE SLOT OPENINGS DO NOT ALIGN WITH THE BLADES.

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



Product instructions made easy

Scan to watch a step-by-step instructional video, or visit <https://byjasco.com/51824i>




Register your Philips product

Get exclusive, web-only deals and more! Scan here, or visit byjasco.com/deals

Need USB accessories?

Discover more Philips charging cables, surge protectors and cool mobile device accessories by visiting

byjasco.com/power



Like our product?

Leave us a review on Amazon.com or your favorite retailer website!



Having issues and need support?

Call our U.S.-based experts Monday–Friday, from 7AM–8PM (Central)

1-844-816-0320



WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
• DO NOT USE IN WET LOCATIONS
• KEEP CHILDREN AWAY
• USE INDOORS ONLY
• FULLY INSERT PLUG

RISK OF FIRE
• DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS

NOT FOR USE WITH
• AQUARIUMS OR OTHER WATER-RELATED PRODUCTS
• GENERATORS, POWER INVERTERS, HEATERS, SUMP PUMPS, OR CAR, MOTORCYCLE, OR GOLF CART BATTERY CHARGERS
• MEDICAL LIFE-SUPPORT PRODUCTS



Intertek



MADE IN CHINA

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Jasco Products Company, and Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 is the warrantor in relation to this product.

This product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.philips.com/support for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-844-816-0320 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

For product patent information, visit www.byjasco.com/patents.



byjasco.com/recycle
paper made from 25% post consumer waste
SPS6022WA/37
v1 11/22



Manual de usuario

Instalación temporal:

1. Retire el tornillo de montaje del protector contra sobretensiones que se necesita para la instalación permanente.
2. Enchufe el protector contra sobretensiones en un receptáculo doble de pared estándar con conexión a tierra, con ambas tomas cubiertas, insertando en su totalidad el enchufe y asegúrese de que no hayan conductores expuestos.
3. El protector contra sobretensiones ahora proporcionará energía y protección contra sobretensiones.
4. Asegúrese de que los equipos electrónicos estén apagados antes de enchufarlos en las tomas del protector contra sobretensiones. No use cables de extensión para conectar equipos al protector contra sobretensiones.
5. Ahora puede encender los equipos conectados.
6. Sujete con firmeza el protector contra sobretensiones contra la pared cuando saque los enchufes para evitar que se suelte.

Instalación permanente:

1. Desconecte la energía al receptáculo en el panel de servicio.
2. Retire el tornillo de montaje de la placa de pared desde el receptáculo doble de pared con conexión a tierra y deséchelo. No retire la placa de pared.
3. Enchufe el protector contra sobretensiones en la toma de pared y fíjelo con el tornillo de montaje central provisto.
4. Restablezca el suministro de energía en el panel de servicio.
5. Ahora el protector contra sobretensiones proporcionará energía y protección contra sobretensiones.
6. Asegúrese de que los equipos eléctricos estén apagados antes de enchufarlos en las tomas del protector contra sobretensiones. No use cables de extensión para conectar equipos al protector contra sobretensiones.
7. Ahora puede encender los equipos conectados.

Cargador USB

- 2,4 Amp de salida total le permiten cargar a capacidad plena una tableta o dos teléfonos inteligentes al mismo tiempo. Recargue su dispositivo a una velocidad máxima de 2,4 Amp cuando lo conecte a un solo puerto.
- Los puertos de carga USB pueden no cargar todos los dispositivos. Algunos dispositivos requieren una fuente de alimentación USB patentada.
- Los puertos USB se usan solamente para cargar dispositivos electrónicos portátiles. No cuentan con capacidad de transferencia de datos.

NOTA: Compruebe la luz indicadora “PROTECTED” periódica-mente. Una luz indicadora azul brillante muestra que se está proporcionando protección contra sobretensiones. Si la luz indicadora azul “PROTECTED” deja de brillar, significa que caducaron los componentes de protección contra sobretensiones. Se seguirá suministrando energía a las tomas, pero ahora no estarán protegidas. Para asegurar la protección de sus equipos electrónicos, debe reemplazar el protector contra sobretensiones.

Protector contra sobretensiones: garantía limitada de por vida

Jasco Products Company garantiza este supresor de sobretensiones no tendrá defectos de materiales o de manufactura durante toda su vida útil. Si surgiera un defecto de esa naturaleza durante la vida útil del protector contra sobretensiones, a nuestra discreción, lo repararemos o reemplazaremos sin costo. Esta garantía no cubre los daños causados por rayos, accidentes, uso indebido o alteraciones al protector contra sobretensiones.

** Este protector contra sobretensiones, al igual que todos los protectores contra sobretensiones, tienen una duración finita. Incluso en circunstancias normales y en ausencia de defectos, la vida útil del producto caducará cuando se haya superado la capacidad de los componentes, con lo que dejará de proporcionar protección contra sobretensiones.*

Procedimiento de la garantía para la reposición

1. Llame al centro de atención al cliente al 1-844-816-0320 para obtener un número de autorización de devolución (RA#), así como las instrucciones para el envío y una etiqueta prepagada con la dirección para la devolución.
2. Envíenos el supresor de sobretensiones, con franqueo pagado. A fin de que se acepten los supresores de sobretensiones devueltos, estos deben incluir el número RA en la dirección postal.
3. Se le solicitará al comprador original que envíe el supresor de sobretensiones, una copia del recibo de compra del producto y que especifique su nombre, dirección, número telefónico y una descripción del problema.

Garantía de equipos conectados

Garantía de reposición de aparatos para el modelo de supresor: SP56022WA/37
Monto máximo de la garantía: USD \$25,000

NOTA: Este dispositivo no es un pararrayos, de modo que no ofrece protección cuando caiga un rayo en los cables de tensión cercanos, en la casa, entrada de servicio o en la antena. La garantía queda anulada si una perturbación eléctrica causa daños a su equipo a través del cable coaxial, telefónico o de la red.

Visite byjasco.com/cew para obtener más información sobre la garant a del equipo conectado.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Declaración de conformidad del proveedor |
Modelo #: SP56022WA/37 | Jasco Products Company LLC |
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 | www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

AVISO: Todo cambio o modificación que no sea aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo. Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, UTILICE SOLO EN ESPACIOS INTERIORES.

LA UNIDAD DEBERÁ CONECTARSE A UN TOMACORRIENTE DOBLE DE RANURAS PARALELAS CON CONEXIÓN A TIERRA NO SE DEBE USAR CON TOMACORRIENTES DE CIRCUITO DE FALLOS DE CONEXIÓN A TIERRA O CON TOMACORRIENTES CON CONTROLES O LUCES INDICADORAS. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO CON UN TOMACORRIENTE CUYAS RANURAS NO SE ALINEEN CON LAS CLAVIJAS.

GRACIAS POR SU COMPRA



Instrucciones fáciles


Escanee para ver un video instructivo paso a paso o visite <https://byjasco.com/51824i>



Registre su producto Philips

Para ofertas exclusivas, que solo encontrará en Internet y ¡más! Escanee o visite byjasco.com/deals

¿Necesita accesorios USB?



Descubrir más cables de carga, supresores de sobretensione y accesorios de Philips para dispositivos móviles, visite byjasco.com/power



¿Le gusta nuestro producto?

Déjenos una reseña en Amazon.com o el sitio web de su comercio favorito.



¿Tiene problemas y necesita ayuda?

Llame a nuestros expertos en los EE. UU., de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora del centro) **1-844-816-0320**

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- NO UTILICE EN LUGARES HÚMEDOS
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- SOLO PARA USO EN INTERIORES
- ENCHUFE COMPLETAMENTE LA CLAVIJA

RIESGO DE INCENDIO

- NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS

NO USAR CON

- ACUARIOS NI OTROS PRODUCTOS QUE TENGAN AGUA
- GENERADORES, TRANSFORMADORES, CALENTADORES, BOMBAS DE SUMIDERO O COCHE, MOTO O GOLF CARGADORES DE BATERÍAS PARA CARRO
- EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE FUNCIONES VITALES

HECHO EN CHINA

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa bajo responsabilidad de Jasco Products Company y Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, es el garante en relación a este producto.

Este producto tiene una garantía limitada de por vida. Visite www.philips.com/support para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, 7 a. m. a 8 p. m. (hora del centro).

Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía e información sobre la patente del producto.