LED Light Bar

WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
- DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
- USE INDOORS ONLY.
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS.
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED.

NO SERVICEABLE PARTS
NON-REPLACEABLE LEDS
LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES. PRECAUTIONS MUST BE TAKEN TO PREVENT LOOKING DIRECTLY AT THE LEDS WITH UNPROTECTED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS.

RISK OF FIRE
- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS.
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS.
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE BUILT-IN FURNISHINGS SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS OR TROPHY CASES.
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD INSIDE A WALL, CEILING, SOFFIT, KITCHEN CABINET OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE.
- DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS.

SAVE THESE INSTRUCTIONS IN A LOCATION CLOSE TO YOUR CABINET SO YOU CAN REFER TO THEM AT A LATER TIME.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This LED light bar has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Read entire installation procedure before you begin. Not to be used with a dimming circuit.

INSTALLATION PROCEDURE FOR PLUG-IN LED LIGHT BAR

Carefully plan your installation prior to securing the LED light bar. Make sure the 5Ft. power supply cord will reach the nearest electrical outlet. For kitchen installations, the recommended mounting for the LED light bar is under the cabinets near the front lip, as shown in **Figure 1**. This provides the best light distribution across a countertop.

1. **DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LED LIGHT BAR WHILE PLUGGED IN**.
2. Select a suitable dry mounting location (for indoor use only). Make sure the mounting surface is capable of supporting the fixture.
3. Locate position where LED light bar should be mounted.
4. Use the enclosed template to mark screw hole locations. Before drilling holes, ensure there is sufficient space to slide the LED light bar into keyholes.
5. In the locations specified in the affixed template, pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16" (1.5mm) drill bit for soft woods and a 3/32" (2.4mm) drill bit for hardwoods. Mounting is via keyholes; when inserting the provided screws, leave 1/8" of the screw heads protruding beyond the mounting surface.
6. Mount the LED light bar to surface by aligning screws to keyholes and sliding into place to secure, as show in **Figures 2 and 3**.
7. Plug LED light bar into a 120VAC 60Hz outlet.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483 between 7:00AM—8:00PM CST.

ADVERTENCIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, ELECTROCUCIÓN O HERIDAS A PERSONAS:

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
- NO USE EN LUGARES HÚMEDOS.
- USE SÓLO EN INTERIORES.
- USE SOLO GRAPAS AISLADAS PARA FIJAR LOS CABLES.
- FIJE LOS CABLES PARA QUE NO SE MALTRATEN.

NINGUNAS PIEZAS REEMPLAZABLES
NINGÚN REEMPLAZABLE LEDS
EL EGRESO O SALIDA DE LUZ LED ES LO SUFICIENTEMENTE FUERTE COMO PARA LASTIMAR O HERIR LOS OJOS HUMANOS. PRECAUCIONES DEBEN SER TOMADAS PARA PREVENIR VER DIRECTAMENTE HACIA LA LED CON OJOS NO ASISTIDOS POR MAS DE UNOS POCOS SEGUNDOS.

RIESGO DE INCENDIO
- NO UTILIZE LA LUMINÁRIA PARA ILUMINAR PECERAS.
- NO INSTALE LA LUMINÁRIA EN EL TECHO.
- NO INSTALE LA LUMINÁRIA DENTRO DE LOS GABINETES U OTRA ESTRUCTURA PERMANENTE.
- NO ESCONDA LOS CABLES DENTRO DE LAS PAREDES EL TECHO, LOS GABINETES U OTRA ESTRUCTURA PERMANENTE.
- NO CORRA LOS CABLES POR HUECOS EN LAS PAREDES, EL TECHO O EL PISO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR CERCA DE SUS GABINETES PARA PODER REFERIRSE A ELLAS DESPUES.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta barra de luces LED cuenta con un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se puede enchufar en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no puede insertarlo, comuníquese con un electricista calificado. No lo use nunca con un cable prolongador, a menos que el enchufe se pueda insertar completamente. No modifique el enchufe. Lea todas las guías de instalación antes de comenzar.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA BARRA DE LUCES LED

Antes de asegurar la barra de luces LED, planee cuidadosamente la instalación. Cerciórese que el cable de 5 pies de suministro de energía pueda alcanzar el toma-corrientes más cercano. Para instalaciones en cocinas, el montaje recomendado de la barra de luces LED es cerca del borde frontal de gabinete, como se muestra en la **figura 1**. Esto proporciona la mejor distribución de la luz sobre toda la barra de la cocina.

1. NO INSTALE LA BARRA DE LUCES LED MIENTRAS ESTÁ CONECTADA.
2. Seleccione un lugar seco y adecuado para el montaje (sólo para uso en espacios interiores). Asegúrese de que la superficie de montaje puede soportar la unidad.
3. Ubique la posición en que se montará la barra de luces LED.
4. Utilice la plantilla que se incluye para marcar las ubicaciones de los agujeros para los tornillos. Antes de taladrar, asegúrese de que haya suficiente espacio para deslizar la barra de luces LED en los orificios tipo ojo de cerradura.
5. En los lugares indicados en la plantilla que ya colocó en el lugar en el que instalará el aparato, perfore los orificios sobre la superficie usando una broca de 1/16" (1,5 mm) si la superficie es una madera blanda o una broca de 3/32" (2,4 mm) si la superficie es una madera dura. El montaje se realiza a través de orificios tipo ojo de cerradura; al insertar los tornillos que se suministran, deje que la cabeza del tornillo sobresalga 1/8 pulgada más allá de la superficie de montaje.
6. Monte la barra de luces LED en la superficie, alineando los tornillos con los orificios tipo ojo de cerradura y deslizándola en su lugar para asegurarla, como se muestra en las **figuras 2 y 3**.
7. Conecte la barra de luces LED en una toma de CA de 120 V 60Hz.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para obtener detalles de la garantía y registrar el producto.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).

c UL us LISTED

Version02
01/16/17
32812